









**ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:**

1. Niet direct in de LED-lichtbron kijken.
2. Enkel gebruiken op platte en stabiele ondergronden.
3. Mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.
4. Enkel te gebruiken met droge handen.
5. De lamp nooit afdekken.
6. Mag nooit gebruikt worden indien de behuizing defect is, bij ontbrekende of defecte bedrading of bij een ontbrekende of beschadigde lens.
7. Mag nooit besproeid of gereinigd worden met een stoomreiniger waardoor de isolatie of afsluitingen kunnen worden beschadigd.
8. Lamp mag enkel worden hersteld door de technische dienst van Finixa (Chemcar Europe nv) of een geautoriseerde partner.

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

360° draaiende behuizing  
LED: 5W COB/3W lamp

 <b>AFMETINGEN L/B/H:</b> 59.2x39.7x194.3mm	 <b>BATTERIJ:</b> Li-ion 18650 type Li-ion 3.7V 2600mAh	 <b>WERKTEMPERatuur:</b> -10°C to +40°C
 <b>NET GEWICHT:</b> 335g	 <b>LADER:</b> Micro 5V-1A USB Charger	

Lamp mode	Batterijduur	Helderheid
 100%	1.5u	450 lumens 4000K CRI≥95
 50%	3.5u	250 lumens 4000K CRI≥95
 Penlicht	4.5u	160 lumens 6400K CRI ≥70

**BESCHERMING: IP65**

**OPMERKINGEN:**

Lamp is gedeeltelijk opgeladen bij levering.  
Volledig opladen voor eerste gebruik.  
De lamp niet inschakelen tijdens het laden.  
Geen lader gebruiken die aangepast of beschadigd is.  
De lamp niet langer dan 24 uur opladen.  
De lamp mag niet gedemonteerd worden.  
Indien langer dan 6 maanden op stock; de lamp opladen.

**REINIGEN:**

Enkel reinigen na afkoelen van de lamp!  
Reinig met een droge of licht bevochtigde, propere en pluisvrije doek,  
gebruik indien nodig een milde zeep.  
Gebruik nooit reinigingsmiddelen die solvents of schuurmiddelen bevatten