









**ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:**

1. Niet rechtstreeks in de LED-lichtbron kijken.
2. Enkel gebruiken op platte en stabiele ondergronden.
3. Mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.
4. Enkel te gebruiken met droge handen.
5. De lamp nooit afdekken.
6. Mag nooit gebruikt worden indien de behuizing defect is, bij ontbrekende of defecte bedrading of bij een ontbrekende of beschadigde lens.
7. Mag nooit besproeid of gereinigd worden met een stoomreiniger waardoor de isolatie of afsluitingen kunnen worden beschadigd.
8. Lamp mag enkel worden hersteld door de technische dienst van Finixa (Chemcar Europe nv) of een geautoriseerde partner.

**EIGENSCHAPPEN:**

360° draaiende magneetclip

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

<b>GRAAD VAN BESCHERMING:</b> IP20, III	 <b>LED: 2W COB</b> 220 Lumen	 <b>1W LAMP</b> 60 Lumen	
	 <b>AFMETINGEN L/B/H:</b> 28.4x21.6x164.1mm	 <b>BATTERIJ:</b> Li-ion 14500 Type Li-ion 3.7V 800mAh	 <b>WERKTEMPERATUUR:</b> -10°C tot +40 °
	 <b>NETTOGEWICHT:</b> 60g	 <b>LADER + LAADTIJD:</b> Micro 5V-1A USB 2.5u.	 <b>BATTERIJDUUR:</b> 220 Lumen voor 1.5u. 60 Lumen voor 4u.

**OPMERKINGEN:**

Lamp is gedeeltelijk opgeladen bij levering.  
Volledig opladen voor eerste gebruik.  
De lamp niet inschakelen tijdens het laden.  
Geen lader gebruiken die aangepast of beschadigd is.  
De lamp niet langer dan 24 uur opladen.  
De lamp mag niet gedemonteerd worden.  
Indien langer dan 6 maanden op stock; de lamp opladen.

**REINIGEN:**

Enkel reinigen na afkoelen van de lamp!  
Reinig met een droge of licht bevochtigde, propere en pluisvrije doek, gebruik indien nodig een milde zeep. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die solventen of schuurmiddelen bevatten